



SECURITY FORCE SF 1217

12 В | 17 Ач

Марка аккумуляторных батарей Security Force – это качественные аккумуляторы, созданные специально для охранных систем.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения



Получение решётки путём заполнения формы непрерывным, ламинарным потоком литейной массы.




Увеличение равномерности нанесения намазной пасты сокращает количество незаполненных полостей и неоднородностей.



Специальная упаковка готовых ячеек обеспечивает прекрасную сохранность их в процессах производства.



Роботизированная сварка исключает человеческий фактор в технологии сборки АКБ.



Включение в состав намазной пасты ингибиторов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Низкий саморазряд
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение

ЗАРЯДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. зарядный ток 5.1А

Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)

Температурная компенсация 15 мВ/°C

Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)

Температурная компенсация 10 мВ/°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Разряд -15...50°C

Заряд -10...50°C

Хранение -20...50°C


ГАБАРИТЫ (±2 ММ)

Длина, мм 181

Ширина, мм 77

Высота, мм 167

Полная высота, мм 167

Корпус E
Тип клемм
Болт + гайка Ø 5,5
мм
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальное напряжение 12В


Число элементов 6

Срок службы 3-5 лет

Срок службы в циклическом режиме

Саморазряд 3%/мес. при 25°C

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) 17 мОм

**КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ**

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.